Příprava.

K integraci budete potřebovat

- Přístup k webovému rozhraní Webasto NEXT
- Přístup k portálu Monta Charging Portal nebo novému Charging Hub (https://portal2.monta.app)
- ID vašeho Webasto NEXT (např. NEXT-WS110607). To lze nalézt mimo jiné na štítku zařízení.





Jak postupovat v Monta portálu

Postupujte následovně

2

- Zvolte možnost Add chargé point a vyberte "Webasto Next"
- Vyberte umístění
- Zadejte podrobnosti (soukromé nebo veřejné použití a jméno)
- Kliknutím na "CONNECT" přejdete do Správce integrací

3

Jak postupovat v Monta portálu

- Ve Správci integrací vyberte OCPP
- Poté zadejte ID vašeho Webasto NEXT, důležitá je velikost písmen.
- Klikněte na "Continue". Obdržíte koncový bod backendu, který je třeba zadat do webového rozhraní Webasto NEXT:

wss://ocpp.monta.app/

За	••• 🗉 - < >	integrations.monta.com/brands/webastc/moni-	6	۲	₫ +	Ø
Ju	Manha Han	Mar Stragenters made (configuration)	Marchiner	alam rethin	onderentio	-
		M				
	←	Select Method				
	OCPP					
	Webasto API					
	L					_
	••• • • • •	a integrations.monta.com/brands/webastium	er d	0	Ð 🖞	+ @
3b	🛃 Marra Hudt	🛛 republicage allows, representations the second descent	Carin 🛄	riegrations in	onta zarrebri	andn/wez
	÷	OCPP Integration				
	Charge point identifier					
	To establish a connection betw identification number is usually t	een vour charge point and Monta, we need the iden the charge point's serial number.	lification number	of your ch	iege point	. The
	NEXT-W5110607					
		Continue				

4

Konfigurace stanice

Je důležité, aby byla nabíjecí stanice připojena k internetu buď přes WLAN nebo LAN.

Je třeba provést tato nastavení:

- Na záložce BACKEND vložte do OCPP Connection URI: wss://ocpp.monta.app
- Na záložce SYSTEM musí být jako Time Source nastaveno pořadí "NTP, Heartbeat".

Poté klikněte na "Save".

••• 🗉 - ()	🚊 192 191 1 (Accordigonitation) 🖉	0 Ó + C
	BACKEND LOAD MANAGEMENT NETWORK POWER PROFILE SYSTEM	(AD
Connection		
Connection type	0 Auto	
OCPP		
Connection URI	west/locpp.monta.app	
	Zur	Doksetzen

••• == < >		🚊 192.198.1.40% settip-referinger	0 0 + 0
	BACKEND L	OAD MANAGEMENT NETWORK POWER PROFILE SYST	em (40)
LED brightness [N]	0	100	
System Time-UTC	0	2024-07-26 15:28:33	
Local System Time	0	2024-07-26 15:28:34	
Time zone	0	ute	
Time source	0	NTP;HeartBeat	
Ntp server UR	0		
Restart system	0	Neustanten	
Factory reset	θ	Auf Werkseinstellungen zurücksetzen	Zurücksetzen
Download Logfile	0	Download	spectern

5

Dokončení

Nyní klikněte na "Yes, pair chargé point" na portálu Monta. Portál nyní akceptuje připojení a spáruje se s nabíjecí stanicí.







6

Kontrola spojení

V Monta i Webasto NEXT se zobrazí správné backendové připojení.



